

BALLAST ELECTRONIQUE SUPER COMPACT POUR LAMPES FLUO COMPACTES

- Allumage préchauffage type BCS-Q TWINGLE (1/2 lampes):

Particularités :

Consommation réduite jusqu'à 30%, vie des lampes augmentée, pas de starter pas de condensateur
Coupure automatique de la lampe défectueuse

Un ballast utilisation en mono ou duo, et multi puissances.

Boîtier : Polyamide, résistant à la chaleur
Facteur de puissance .0, 95
Température ambiante t° -20 à 55°C
Température du boîtier t° max 75°C
Tension 220-240V





EEI : A2

Bornes à insert avec bouton poussoir :
0,5-0.75 mm² câbles rigides
(Par pression sur le bouton poussoir)
Antiparasité
Pour les luminaires classe de protection I
Degré de protection : IP 20
Pattes de fixation pour vis M4
Pour fixation latérale ou inférieure
Adapté aux systèmes d'éclairage
beaucoup sollicités (>5/jour)

EEI : A

EN 61347-1 (Sécurité)
EN 61347-2-3(Sécurité)
EN 60929 (Performance)
EN 61000-3-2 (Harmoniques)
EN 55015 (Protection contre
les perturbations Radioélectriques)
EN 61547 (Immunité CEM)

Raccordement



Type	Code	Type de lampe	Puissance (W)	Culot	Nbre de lampes	Figure de câblage	Dimensions (mm) Long x Larg. x Haut (A X B X C)	Qtité
BCS42 Q	14352642	TC-TEL / TC-DEL	1/2 X 26	G24q-3/GX24q-3	1/2	A/B	123 X 79 X 33	
		TC-TEL	1/2 X 32	GX24q-3				
		TC-TEL	1/2 X 42	GX24q-4				

