


Télécommandes SOFTDARK



REF.	80RCR1	80RCRU4	80RCRU8	80RCR2	80RCRT4	80RCRT9	80RCRS8
Couleur	Mono-couleur	Mono-couleur	Mono-couleur	Blanc-dynamique	RGB/RGBW	RGB/RGBW	RGB/RGBW
Nbe de zone	1 zone	4 zones	8 zones	1 zone	1 zone	4 zones	8 zones
Fonction	-ON/OFF -Variation lum. -Enregistrement de 2 choix personnels	-ON/OFF -Variation lum. -Gestion de 4 zones	-ON/OFF -Variation lum. -Gestion de 8 zones	-ON/OFF -Variation Chaud/froid -Variation lum. -Enregistrement de 2 choix personnels	-ON/OFF -Variation RGB/RGBW -Variation lum -Enregistrement de 4 choix personnels -Choix de scénario pré-enregistrés	-ON/OFF -Variation RGB/RGBW -Gestion 4 zones -Variation lum -Enregistrement de 2 choix personnels -Choix de scénario pré-enregistrés	-ON/OFF -Variation RGB/RGBW -Gestion 8 zones -Variation lum -Enregistrement de 2 choix personnels -Choix de scénario pré-enregistrés
Pile (fournie)	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	AAA x2	AAA x2	AAA x2
Dimensions (L*I*h en mm)	135*40*11	135*40 *11	135*40 *11	135*40*11	122*53*17,5	122*53*17,3	141*50*17,5
Signal	2,4G	2,4G	2,4G	2,4G	2,4G	2,4G	2,4G
Portée du Signal	30m	30m	30m	30m	30m	30m	30m
Récepteurs compatibles	80COVP/ 80COV1	80COVP/ 80COV1	80COVP/ 80COV1	80COVP	80COVP/ 80COV4	80COVP/ 80COV4	80COVP/ 80COV4

SUPPORTS DISPONIBLES POUR TÉLÉCOMMANDES:



80RCH1
pour
R1/R2/RU4/RU8



80RCH3
pour
RT4/RT9



80RCH4
pour
RS8



VANDA Lighting - 38 rue du Mont 42100 Saint Etienne - France
Tel +33 477 81 39 20 - Fax +33 477 81 39 32 - www.vandalighting.fr - contact@vandalighting.fr