

Récepteurs SOFTDARK



- Réception du signal jusqu'à 30 mètres.
- Les récepteurs éloignés de moins de 15m peuvent communiquer entre eux et permet de créer des projets de plus de 100m.
- Les récepteurs RGB/RGBW bénéficient de 10 modes dynamiques d'éclairage pré-programmés.
- Le bouton d'appairage présent sur tout les récepteurs permet une grande facilité de programmation. Il y a 2 modes d'appairage, via le bouton, via une série d'appuis sur les boutons de la télécommande. Les modifications de la programmation restent donc toujours possibles.

REFERENCE	80COVP	80COV1L	80COV2L	80COV3L	80COV4
PUISSANCE D'ENTRÉE	DC12-24V	DC 5-36V	DC 12-36V	DC 12-36V	DC 12-36V
SIGNAL DE CONTROLE	RF 2,4GHz	RF 2,4GHz + Push dim	RF 2,4GHz + Push dim	RF 2,4GHz	RF 2,4GHz
PROTOCOLE DE SORTIE	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM
PLAGE DE VARIATION	0-100%	0-100%	0-100%	0,1-100%	0,1-100%
RECEPTION	Jusqu'à 30m	Jusqu'à 30m	Jusqu'à 30m	Jusqu'à 30m	Jusqu'à 30m
COURANT MAX / CH*	4CH, 3A/CH	1CH, 15A/CH	2CH, 8A/CH	3CH, 6A/CH	4CH, 5A/CH
COURANT MAX TOTAL	12A	15A	2*8A	18A (3*6A)	20A (4*5A)
T° FONCTIONNEMENT	-30° à 55° C	-30° à 55° C	-30° à 55° C	-30° à 55° C	-30° à 55° C
DIMENSIONS	114*38*20mm	175*45*27mm	175*45*27mm	175*45*27mm	175*45*27mm

*CH = Chanel = Canal

REFERENCE	80COVP	80COV1L	80COV2L	80COV3L	80COV4
MONO-COULEUR	OUI	OUI	NON	OUI	OUI
BLANC DYNAMIQUE	OUI	NON	OUI	OUI	OUI
RGB	OUI	NON	NON	OUI	OUI
RGBW	OUI	NON	NON	NON	OUI
DIMMABLE PUSH	NON	OUI	OUI	NON	NON

