

Applique solaire murale pour installation aux abords de bâtiments, allées, cheminements, zones résidentielles...




COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE
2 ANS

(Hors Batterie)

RÉPARABILITÉ



GESTION

Détection

DETECTEUR IR

2 modes de fonctionnement
(Voir Page 2)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	ETIA
Gamme	SOLAIRE
Durée de vie	35 000hrs
Température de fonctionnement	Ta : 0/+50°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : -- / Module : Oui
Tension d'alim.	Solaire
Type de la source	Module SMD IRC>80
Température de couleur	2700K
Indice Mac Adam	Mac adam 5
Type de batterie	Batterie Lithium-ion 18650/3000mAh/3,7V/11,1Wh
Temps de charge	de 8 à 10 heures
Autonomie à pleine charge	Mode Détection : 4 nuits Mode Balisage : 2 nuits
Panneau solaire	Monocristallin
Couleur	Noir
Corps	ABS + Polycarbonate
Optique	Polycarbonate avec traitement UV
Installation	Fixer au mur
ULOR	ULOR : 0%
Accessoires	Kit d'installation inclus
Remarques	Bouton de choix de Mode au dos du luminaire
Risque Photobiologique	RG-62417-X : 2008 : RG0

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puissance Interne	Flux sortant (lm)	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Capacité de la batterie	Dimensions (mm)
302639	ETI06WWDETIR	6W	900	2700	140x70°	11,1 Wh	230x97x42,7mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence[-FIX]	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302639	ETI06WWDETIR	3663156053718	94054239	0,57 kg	15,7 kg	24	31 x 48 x 22,5

● MODES DU FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR

MODE 1 : Mode Détection**Quand la batterie est à plus de 30% :**

Le luminaire s'allume automatiquement la nuit.

- Si aucune détection le luminaire est en mode balisage 5%
 - Si détection (champ de détection 6 mètres) le luminaire éclaire à 100%.
- Temporisation 20 secondes

**Quand la batterie est sous 30% :**

Le luminaire s'allume automatiquement la nuit.

- Si aucune détection le luminaire s'éteint.
 - Si détection (champ de détection 6 mètres) le luminaire éclaire à 100%.
- Temporisation 20 secondes

**MODE 2 : Mode Balisage**

Le luminaire s'allume automatiquement la nuit.

- **Mode Balisage** : Pendant les 5 premières heures le luminaire s'allume à 50%. (Si la charge de la batterie est supérieur à 30%)
- **Mode Sauvegarde** : Après les 5 premières heures ou si la charge de la batterie passe sous les 30%, le luminaire passe en mode «Sauvegarde». Si détection le luminaire s'éclair à 100% de sa charge et s'éteint après 20 secondes d'inactivité.

