

**Description:**

Transformateur électronique rond 50-210 W/VA. Entièrement gradable avec les variateurs inductifs et résistifs. Transformateurs électroniques ronds pour s'intégrer dans des luminaires ou du montage en saillie. Système d'auto-réinitialisation en cas de surchauffe. Protection contre les surtensions 1,0 kV - EN 61547. Normes de sécurité - EN 61347. Conformité électro-magnétique (CEM) - EN 55015, EN 61000, EN 61547. Convient pour l'utilisation dans des lampadaires, des lampes de bureau ou éclairage de plaque basse tension. Garantie 5 ans.

**Image:**



**Product Specs:**

<b>Tension</b>	220~250V AC	<b>Tension de sortie</b>	11~11VAC
<b>Fréquence de sortie (kHz)</b>	25	<b>Puissance nominale</b>	50~210W/VA
<b>Charge minimum en variation</b>	100	<b>Courant de ligne</b>	0.85
<b>Température ambiante min-max</b>	-20~45°C	<b>Température maximale boîtier</b>	80°C
<b>Dimensions L x W x H (mm)</b>	110XX35mm		

**Référence article:**

<b>Cat No.(SKU Code)</b>
AU-RD210

**Certifications:**



**Garantie:**

Ce produit est garanti pendant 10 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne s'appliquent pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l'étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue du produit. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie sans préavis. Retrouvez l'intégralité de nos CGV sur [auroralighting.com/garantie](http://auroralighting.com/garantie)

**Ventes et distribution France**

ZAC Entrée Sud de Gonesse 1 rue Jean Mermoz - Bât.B1 95500 Gonesse France  
Tel : +33 1 30 11 11 88  
Fax : +33 1 39 86 07 28