



## Fiche de Données Produit

116230 - B 3456 - BA9S 10x28 24V 85mA 2W



### Caractéristiques Electriques

|           |              |
|-----------|--------------|
| Tension   | 24.00 Volt   |
| Ampérage  | 0.085 Ampere |
| Ampérage  | 85.000 mA    |
| Puissance | 2.00 Watt    |
| Filament  | C2F          |

### Caractéristiques Dimensionnelles

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Poids    | 1.90 g               |
| Volume   | 2.20 cm <sup>3</sup> |
| Diamètre | 10.0 mm              |
| Longueur | 28.0 mm              |

### Données Logistiques

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Type Emballage       | Blister carton de 5 pcs |
| Sous-conditionnement | 5 pcs                   |
| Conditionnement      | 100 pcs                 |

### Caractéristiques Générales

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Culot                 | BA9S          |
| Forme                 | Tube          |
| Famille               | Tube 10x28 mm |
| Finition              | Claire        |
| Durée de vie nominale | 2000 h        |
| Technologie           | Incandescence |

### Données Commerciales

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Code ORBITEC        | 116230                 |
| Référence ORBITEC   | B 3456                 |
| Désignation ORBITEC | BA9S 10x28 24V 85mA 2W |
| Catalogue           | LAMPES 2002            |
| Page                | 53                     |

### Données de Fabrication

|        |         |
|--------|---------|
| Marque | Orbitec |
|--------|---------|

### Réglementation

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Conformité RoHS        | Oui          |
| Conformité REACH       | Non concerné |
| Nomenclature douanière | 8539 29 98   |

Les lampes peuvent contenir du verre. Les bris de verre doivent être manipulés avec les précautions d'usage (gants - balayette) et éliminés avec les ordures ménagères. En cas de casse, si le produit contient du mercure, bien aérer la pièce.